# SolarEdge EV-lader: Handleiding functies voor systeemeigenaren – Europa

# Versiehistorie

Versie 1.0, november 2023 - Eerste uitgave

# Inhoudsopgave

Overzicht	. 1
Opladen van overtollig PV	. 2
Stel importlimieten in	. 2
Geef prioriteit aan apparaten	. 2
Schema's instellen	.4
RFID-autorisatie	. 8
Laadgeschiedenis en rapporten	10

# Overzicht

Deze handleiding biedt details over het gebruik en de activering van de EV-laderfuncties waarmee systeemeigenaren het meeste voordeel kunnen halen uit hun geïnstalleerde SolarEdge EV-lader. De belangrijkste kenmerken die hier worden gepresenteerd zijn:

- Opladen van overtollige PV
- Importlimieten instellen
- Schema's instellen voor opladen.
- RFID-autorisatie.
- Rapporten en laadgeschiedenis.

Om van deze functionaliteiten gebruik te kunnen maken, moeten het EV-ladersysteem en de hierboven genoemde functies in de MySolarEdge-app verschijnen. Bepaalde functies verschijnen niet in de app als het systeem de functie niet ondersteunt (bijvoorbeeld RFIDbeheer). Als geen van deze functies in de app verschijnt, neem dan contact op met uw SolarEdge-installateur.



## Laden met overtollig PV

Wanneer een meter is geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u de overtollige zonne-energie van het systeem zien die normaal gesproken terug naar het elektriciteitsnet wordt geëxporteerd. Door "Overtollige PV" in te schakelen, wordt de energie die naar het elektriciteitsnet zou zijn geëxporteerd, gebruikt om de auto op te laden.

#### ••• BELANGRIJK

Wanneer **Overtollige PV** is ingeschakeld, begint de auto pas met opladen als er een bepaald laadniveau beschikbaar is. Voor 1-fase systemen is dit vanaf 1,38 kW (6A bij 230V) en voor 3fase systemen is het vanaf 4,14 kW (3x6A bij 230V). Het laadniveau moet minimaal twee minuten op of boven dit niveau liggen voordat de auto kan beginnen met opladen. Deze specificatie is gebaseerd op de eis van de omvormer voor minimaal 6A per fase.

Een indicator in de app geeft aan hoeveel extra overtollige energie nodig is om de auto te kunnen opladen. Om de auto te beschermen, wanneer het benodigde overtollige vermogen weer onder de limiet komt, blijft de auto nog korte tijd opladen vanaf het elektriciteitsnet.

## Stel importlimieten in

Om uw huis tegen overbelasting te beschermen, kan de installateur een importlimiet activeren, zodat het verbruik de hoofdschakelaar niet overbelast. Wanneer deze functie is geactiveerd, vermindert de EV-lader zijn laadvermogen op basis van de importbeperkingsinstelling en het verbruik op locatie. Een melding informeert u dat het opladen van de auto wordt verminderd vanwege een mogelijke overbelasting op locatie.

## Geef prioriteit aan apparaten

Wanneer het SolarEdge-systeem een batterij bevat<sup>1</sup> en andere slimme energieapparaten kunt u bepalen wat prioriteit krijgt wanneer **Overtollige PV** is ingeschakeld. Met deze functie kunt u definiëren welke apparaten voorrang krijgen bij het gebruik van zonne-energie en krijgt u het hoogste eigen verbruik. De standaardinstelling geeft prioriteit aan de batterij en vervolgens aan de andere geïnstalleerde apparaten.

#### Prioriteiten stellen:

Tik in het hoofdscherm van de EV-lader op 🧾.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hiervoor is firmwareversie 4.18 of hoger vereist.



16:21	atl 40 🔳
≡ ~GYLL Solar-FR Chargeu	ır VE 🚦
Smart EV Charger 0A222 Not plugged-in	
Excess Solar Prioritie	es
Cars	
Cancel	

Tik op om de prioriteiten in te stellen **Overtollige prioriteiten op het gebied van zonne**energie.

U kunt een apparaat in- of uitschakelen of de prioriteit ervan instellen door het apparaat boven of onder andere apparaten te 'slepen en neer te zetten'.

#### Als voorbeeld:

Geef de auto een hogere prioriteit dan de batterij, zodat de auto oplaadt als u aanwezig bent en u de auto snel weer gaat gebruiken. Wanneer u de auto loskoppelt of de accu vol is, begint uw batterij met laden.

#### ••• BELANGRIJK

Wanneer er sprake is van een stroomstoring tijdens back-upomstandigheden, kan het systeem de auto mogelijk niet opladen, omdat het laden van elektrische voertuigen mogelijk meer stroom nodig heeft dan het back-upsysteem kan leveren. Dit kan ervoor zorgen dat uw stroomonderbrekers uitvallen als gevolg van overbelasting.



# Schema's instellen

U kunt laadschema's instellen om uw auto op elk moment op vol vermogen op te laden binnen de beperkingen van de ingestelde importbeperkingen. Met **Overtollige PV ingeschakeld** laadt uw auto buiten deze geplande tijden op met de overtollige PV. Zie Opladen via overtollig PV voor meer informatie.

U kunt uw EV op elk gewenst moment opladen door op **Nu laden** te tikken in de mySolarEdge-app. Het laden begint op vol vermogen, binnen de beperkingen van de importbeperkingsinstelling.

11:27		111 4G 🔲
	Plugged In	
	Charge No	W
Plugged-In since	Today, 9:08	
Charging Duration	0 Minutes	
Energy Added	0 kWh	
Distance Added (Est.)	0 KM	
Connected Car	500 e	>
Schedule	Off	>
Solar Charging	On	>
Charging History	500 e	>

In mySolarEdge kunt u maximaal vier (4) schema's instellen voor het automatisch laden van elektrische voertuigen. Tijdens geplande tijden wordt het laden op vol vermogen gedaan, binnen de beperkingen van de instelling voor importbeperkingen.



## Om laadschema's in mySolarEdge in te stellen<sup>2</sup>:

1. Tik in het hoofdscherm op het Smart Energy-pictogram.



2. Tik op apparaat de EV-lader.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Het mySolarEdge-display kan er anders uitzien, afhankelijk van uw geïnstalleerde apparaten en hun instellingen



### 3. Tik op Schema.

15:08		.⊪ ≎ ∎⊃
<		
	Not plugged-in	
	Make sure the ca properly attached enable charging	ble is i to the car to
Last Plug-In	Dec 26, 2023	
Charging Duration	1 Minutes	
Energy Added	385,952.84 kWh	6
Distance Added (Est.)	2,701,669.83 KM	
Connected Car	500 e	>
Schedule	Off	>
Solar Charging	On	>
Charging History	500 e	>

## 4. Tik op <table-cell-rows>.





5. Stel de dag, starttijd en eindtijd voor het laden in.

1 <	5:09				.⊪ ? ∎
	Star	t		E	ind
	21	58		5	58
	22	59		6	59
	23	00	-	7	00
	0	01		8	01
	٦	02		9	02
	Mon	Tue		Thu	Fri Sat



6. Als u klaar bent, tikt u op **Opslaan**.

ç	9:51				.11 4G 💋
<		R.	6		Save
	Start	í.			End
	21	58		5	58
	22	59		6	59
	23	00	-	7	00
	0	01		8	01
	1	02		9	02
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri Sat

U kunt maximaal vier (4) verschillende laadtijden per EV plannen.



U kunt elke specifieke geplande periode AAN of UIT zetten.





Wanneer een geplande periode AAN staat, kunt u hier de volgende geplande laadtijd ien:

10:41		<b>11</b> 4G 🔲
≡		:
	Smart EV Charger 0A222 Plugged In Next: Thu, 0:10 - 0:11	OFF

# **RFID-machtiging**.

Deze functie wordt ondersteund in de RFID SolarEdge EV-ladervariant. Met mySolarEdge kunt u RFID-machtiging activeren, waarbij een gebruiker een RFID-kaart moet scannen voordat het laden kan beginnen.

In mySolarEdge kunt u de toegankelijkheid beheren en RFID-kaarten toevoegen, verwijderen of bewerken. Per EV-lader kunnen maximaal tien (10) RFID-kaarten worden gebruikt. Om machtigingen in of uit te schakelen, tikt u op **Machtiging** in het hoofdmenu.

← EV Charg	er	
	Not plugged-in	
Last Plug-In	Mar 21,	
Charging Duration	1:16 Hours	
Energy Added	9.11 kWh	
Distance Added (Est.)	59.96 KM	
Connected Car	My Mercedes-Benz	>
Schedule	Off	>
Solar Charging	Off	>
Charging History		>
Authorization	Enabled	>

Wanneer Machting is uitgeschakeld, laadt de auto automatisch op en zijn de instellingen voor planning en Overtollige PV actief.





#### Om laadkaarten te beheren, tikt u op Beheer laadkaarten.





De lijst met laadpassen wordt automatisch ververst.

Om de kaartgegevens bij te werken, de validatie van de kaart te verlengen, een kaart te blokkeren of te verwijderen, tikt u op de kaart-ID (1).

Om een nieuwe kaart toe te voegen met behulp van de EV-laders RFID-module of de NFC-module op uw telefoon<sup>3</sup>, tik op **Voeg een kaart toe** ( $^{(2)}$ ).

← Charging Cards	Save
C Refresh list	Updated now
64F0C26E	Valid >
+ Add Card 2	
Card list refreshed	

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Alleen mogelijk met Android-telefoons met NFC-functionaliteit.



#### ••• BELANGRIJK

Alle getoonde schermafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Veranderingen of verschillen in uiterlijk kunnen optreden als gevolg van verschillen in SolarEdge-systemen, verschillende smartphones of systeemupdates.

# Laadgeschiedenis en rapporten

Met mySolarEdge heeft u toegang tot uw laadgeschiedenis en kunt u rapporten downloaden in pdf- of CSV-formaat. Wanneer meer dan één persoon toegang heeft tot de EV-lader en zich authenticeert met een RFID-kaart, wordt de informatie in het rapport gescheiden op basis van individuele kaarten.

In mySolarEdge, in het scherm EV-lader, tikt u op Laadgeschiedenis.



U kunt ervoor kiezen om de laadgeschiedenis per week, per maand of per jaar te bekijken. U kunt er ook voor kiezen om de gegevens te bekijken op basis van energie in geleverde kWh of het equivalent (geschatte) toegevoegde km.

# solaredge



Tik op een specifieke regel in dit scherm om details van die laadsessie te bekijken.

11:47	.11 4G 🔲
<	
EV	500 e
Connected	Nov 30, 5:40
Charging Duration	00:01 hours
Energy Added	76.87 kWh

U kunt gegevens exporteren naar een csv-bestand of een onkostenrapport genereren als pdf-document. Tik op



15:15 <b>&lt;</b>													••11	? (1	- ר^ז	
We				M	onti	h					Ye	ar		2		
<						07/	202	3								
	n								K	M						
	Min						Aax						Avg			
0.3	88	км		1	187	95	86.	33	км		110	)59	99.3	37 1	M	
1800000 1500000											F					
1200000 3 900000 600000																
300000 0	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	100
Jul 23	, 1	5:16	5								4.	51	KN	1	>	
Jul 21	, 3	:58						1,8	79,	58	6.3	34	KN	1	>	
Jul 15	, 2	1:54	1							7	9.8	34	KN	1	>	
Jul 15	, 17	7:17									0.4	15	ΚN	1	>	
Jul 14	, 2	0:4:	3							6	i1.5	53	κŅ	1	>	

15:16	(												•11	(î		)•
<														(	Ĵ	
<		CSV	)	Ex	ро	rt C	Data	a ((	CS	V)						
		\$	)	Ge	ene	rat	e E	хр	ens	se	Rep	oor	t			
3	Min					1	Max					1	Avg			
0.3	0.38 км 1879586.33 км									110599.37 км						
1800000 1500000 1200000 ₹ 900000 600000 300000 0	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
Jul 23	3, 15	5:16	5								4.	51	KN	Л	>	
Jul 21	, 3:	58						1,8	79,	58	6.3	34	KN	Л	>	



U kunt de manier kiezen waarop u de bestanden wilt ontvangen (e-mail, WhatsApp, enz.) of deze rechtstreeks naar uw apparaat downloaden.

Date	Start time	Charging Duration	Energy Added	Distance Added	EV Name
23-Jul	15:16	25 Minutes	0.65 kWh	4.51 KM	500 e
15-Jul	21:54	4:02 Hours	11.41 kWh	79.84 KM	500 e
15-Jul	17:17	2 Minutes	0.07 kWh	0.45 KM	500 e
14-Jul	20:43	3:00 Hours	8.79 kWh	61.53 KM	500 e
13-Jul	9:17	1:34 Hours	4.26 kWh	29.82 KM	500 e
10-Jul	16:52	1 Minutes	0.06 kWh	0.39 KM	500 e
10-Jul	15:17	2 Minutes	0.08 kWh	0.5 KM	500 e
9-Jul	22:55	3:44 Hours	16.29 kWh	113.99 KM	500 e
9-Jul	12:20	57 Minutes	2.56 kWh	17.93 KM	500 e
8-Jul	20:12	2:06 Hours	9.43 kWh	65.97 KM	500 e
8-Jul	8:49	1:55 Hours	7.59 kWh	53.11 KM	500 e
4-Jul	13:06	9 Minutes	0.26 kWh	1.81 KM	500 e
2-Jul	18:59	40 Minutes	3.02 kWh	21.13 KM	500 e
1-Jul	23:18	4:44 Hours	20.65 kWh	144.52 KM	500 e
1-Jul	16:32	12 Minutes	0.44 kWh	3.04 KM	500 e
1-Jul	10:12	23 Minutes	0.65 kWh	4.55 KM	500 e

Hieronder wordt een typisch geëxporteerd csv-bestand weergegeven

Wanneer u **Genereer een onkostenrapport** selecteert, kunt u uw taal, de startdatum voor het rapport en de einddatum voor het rapport instellen. U kunt gegevens voor een periode van maximaal 90 dagen in één rapport verzamelen.

15:16	
<	Done
Language	English (US)
Start date	Jul 1, 2023
End date	Jul 24, 2023
Maximum report duration i	s 90 days



### Hieronder ziet u een typisch geëxporteerd pdf-bestand:

## EV Charging Expense Report

Jul 11, 2022 17:35

Total energy charged

Report issue date: Jul 14, 2022								
Report period:	Jul 01, 20	Jul 01, 2022 - Jul 14, 2022						
RFID E4B91325								
Total energy charged (kWh):	0.0							
Charging start time		Duration (Hr	rs) Energy (kWh)					
Total energy charged		00	0.0					
No RFID Used								
Total energy charged (kWh):	82.0							
Total estimated cost:	€ 18.90							
Charging start time	Duration (Hrs)	Energy (kWh)	Estimated cost (EUR)					
Jul 02, 2022 13:27	02:45	14.8	3.4					
Jul 03, 2022 13:26	00:37	2.9	0.7					
Jul 07, 2022 11:10	03:27	19.4	4.5					
Jul 08, 2022 12:23	21:03	19.0	4.4					

14:06

41:59

25.9

82.0

5.9

18.90